Produktdatenblatt

Amsterdam

duraplus®

E0400Z-EF/US956

Secustik®

VarioFit®

RAL GÜTEZEICHEN

Artikelnummer	11902164
EAN-Code	4012789992250
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständigkeit	5
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vorstehmaß	7 mm / 32-42 mm vorst.
Rastung in °	90°
Schrauben	M5x45 mm + M5x50 mm
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10

HOPPE-eFenstergriff ConnectSense – Edelstahl-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: H2/180-0-5-0-0-0-C1-2** und **RAL-GZ 607/9**
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stützknocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: Z-Wave, S2 verschlüsselt
- Funk-Frequenz: 868,4 MHz (Europa)
- Verschlüsselung: 128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
- Übermittelte Informationen: Einbruchversuchs-Erkennung (z. B. Aufhebeln), Fensterflügel-/Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen), Batteriezustand, zyklisches „Live"-Signal sofern von der Smart Home-Zentrale unterstützt
- Sendeleistung: max. 5mW EIRP
- Stromversorgung: batteriebetrieben, Lebensdauer Batterie ca. 2 Jahre (Typ LS 14500, System: Li-SOCl2 Lithium Batterie, nicht wiederaufladbar, empfohlene Hersteller: Saft oder Kraftmax)
- System-Voraussetzungen: zertifizierte Z-Wave Smart Home-Zentrale
- Unterstützte Z-Wave-Kommandoklassen: Z-Wave Plus Info[1] V2, Transport Service[1] V2, Security[1] V1, Security 2[1] V1, Supervision[1] V1, Version[2] V2, Association[2] V2, Multi Channel Association[2] V3, Association Group Information[2] V3, Manufacturer Specific[2] V2, Device Reset Locally[2] V1, Indicator[2] V3, Powerlevel[2] V1, Battery[2] V1, Sensor Binary[2] V2, Configuration[2] V4, Notification[2] V8, Sensor Multilevel[2] V11, Wake Up[2] V2, Firmware Update MD[2] V5

[1] non-secure (S0), [2] secure (S2)



HOPPE AG, Änderungen vorbehalten. 24/01/2025

HOPPE AG, Änderungen vorbehalten. 24/01/2025