

STECKDOSENLEISTE SUPRALINE 6-FACH MIT SCHALTER 2,4M BLAU

STECKDOSENLEISTE SUPRALINE MIT SCHALTER



0014612213

4006341608314

1461C

STECKDOSENLEISTEN



- PRAKTISCH - aus 1 mach 6, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - quersitzende Steckdosen - ideal für Winkelstecker
- SOLIDE - stabiles und bruchfestes Kanalprofil, aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 2,4 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 3.500 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Supraline
Artikelnummer	0014612213
EAN-Nummer	4006341608314


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Befestigungsmöglichkeit	Öse auf der Rückseite
Breite netto mm	70 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	250 V
Schutzklasse	I
Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
Leistung	3.500 W
Kabeltyp	H05VV-F
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)	6

Frequenz	50 Hz
Ader-Zahl	3
Werkstoff	Kunststoff
IP-Schutzart	IP20
Gewicht netto gr	807 g
Höhe / Tiefe netto mm	42 mm
Kabellänge	2,4 m
Länge netto mm	375 mm
Mechanische Beanspruchung	Mittel
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	1.103 cm ³
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Blau
Beschreibung	Aus 1 mach 6 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Der flexible Stromverteiler mit 2,4 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)



Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten